
XENARC ORIGINAL

Газоразрядные лампы для автомобильных фар



Области применения

- Фары головного света


Преимущества продукта

- Качество оригинальной запасной части (ОЕМ)
- Обширный ассортимент продукции
- Надежное качество
- Гарантия – 4 года


Характеристики продукта

- Оригинальные запасные части


Данные о продуктовой линейке




Product line drawing




Product line drawing




Product line drawing




Product line drawing



Product line drawing



Product line drawing



Product line drawing

Данные о продуктовой линейке

Technical data

| Описание продукта | Электрические параметры | | | | | Фотометрические данные | | Размеры и вес |
|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------|
| | Мощность на входе | Номинальный напряжение | Номинальная мощность | Допустимое отклонение входной мощности | Тестовое напряжение | Световой поток | Допуск по отклонению светового потока | Длина |
| 66140 ¹⁾ | 35 Вт | 12,0 В | 35,00 Вт | ±3 % | 13,5 В | 3200 лм | ±15 % | 80,0 mm |
| 66150CLC ²⁾ | 35 Вт | 85,0 В | 35,00 Вт | ±3 % | 13,5 В | 2800 лм | ±16 % | 80,0 mm |
| 66150 ²⁾ | 35 Вт | 85,0 В | 35,00 Вт | ±3 % | 13,5 В | 2800 лм | ±16 % | 80,0 mm |
| 66240 ¹⁾ | 35 Вт | 85,0 В | 35,00 Вт | ±3 % | 13,5 В | 3200 лм | ±15 % | 77,0 mm |
| 66250 ²⁾ | 35 Вт | 85,0 В | 35,00 Вт | ±3 % | 13,5 В | 2800 лм | ±16 % | 79,7 mm |
| 66340 ¹⁾ | 35 Вт | 42,0 В | 35,00 Вт | ±3 % | 13,5 В | 3200 лм | ±15 % | 80,0 mm |
| 66350 ²⁾ | 35 Вт | 42,0 В | 35,00 Вт | ±3 % | 13,5 В | 2800 лм | ±16 % | 80,0 mm |
| 66440 ¹⁾ | 35 Вт | 42,0 В | 35,00 Вт | ±3 % | 13,5 В | 3200 лм ⁴⁾ | ±15 % | 77,0 mm |
| 66450 ²⁾ | 35 Вт | 42,0 В | 35,00 Вт | ±3 % | 13,5 В | 2800 лм | ±16 % | 79,7 mm |
| 66548 ¹⁾ | 25 Вт | 40,0 В | 25,00 Вт | ±15 % | 13,5 В | 2000 лм | ±15 % | 80,0 mm |

| Описание продукта | Диаметр | Срок службы | | Дополнительные данные | Сертификаты и Стандарты | Классификация |
|------------------------|---------|----------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| | | Продолжительность жизни ВЗ | Срок службы Тс | Цоколь | ECE-категория | Номер заказа |
| 66140 ¹⁾ | 9 mm | 2000 h | 3000 h | PK32d-2 | D1S ³⁾ | 66140 35W PK32D |
| 66150CLC ²⁾ | | 2000 h | 3000 h | PK32d-3 | D1R ³⁾ | 66154CLC 35W PK |
| 66150 ²⁾ | | 2000 h | 3000 h | PK32d-3 | D1R ³⁾ | 66154 35W PK32D |
| 66240 ¹⁾ | 9 mm | 2000 h | 3000 h | P32d-2 | D2S ³⁾ | 66240 35W P32D- |
| 66250 ²⁾ | 9 mm | 2000 h | 3000 h | P32d-3 | D2R ³⁾ | 66250 35W P32D- |
| 66340 ¹⁾ | 9 mm | 2000 h | 4000 h | PK32d-5 | D3S ³⁾ | 66340 35W PK32D |
| 66350 ²⁾ | 9 mm | 1500 h | 2500 h | PK32d-6 | D3R ³⁾ | 66350 35W 42V P |
| 66440 ¹⁾ | 9 mm | 2000 h | 4000 h | P32d-5 | D4S ³⁾ | 66440 35W P32D- |

Данные о продуктовой линейке

| Описание продукта | Диаметр | Срок службы | | Дополнительные данные | Сертификаты и Стандарты | Классификация |
|---------------------|---------|----------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| | | Продолжительность жизни В3 | Срок службы Тс | Цоколь | ECE-категория | Номер заказа |
| 66450 ²⁾ | 9 mm | 2000 h | 3000 h | P32d-6 | D4R ³⁾ | 66450 35W P32D- |
| 66548 ¹⁾ | 9 mm | 2500 h | 4000 h | PK32d-1 | D8S ³⁾ | 66548 25W 40V P |

¹⁾ Снижено УФ излучение/Для проекционных фар/Разрешение ECE и марка DOT

²⁾ Снижено УФ излучение/С проитивоослепляющими пластинами для отражения фар/Разрешение ECE и марка DOT

³⁾ Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

⁴⁾ ±450 lm

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Замену лампы XENARC должен выполнять только квалифицированный электрик.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице

▶ www.osram.com/am-guarantee

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.